

Camelion®

**СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ С КОМПАКТНОЙ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ
(с электронным ПРА)**



**Артикулы:
KD-017A C01, KD-017A C02, KD-017A C03**

Инструкция по эксплуатации

1. Светильники настольные с компактными люминесцентными лампами Camelion, артикулы: **KD-017A C01, KD-017A C02, KD-017A C03.**
2. Светильники настольные с компактными люминесцентными лампами предназначены для освещения индивидуального рабочего пространства на письменном столе.

3. Технические характеристики:

- Напряжение питания: 230В, 50Гц
- Потребляемая мощность: 11Вт
- Тип лампы: КЛЛ 11Вт 2G7
- Световой поток: 550лм
- Цветовая температура: 6000К (дневной свет)
- Температура эксплуатации: 0°..+40°С
- Длина сетевого провода: 1,6 метра
- Материал: металл+пластик
- Степень защиты: IP20
- Класс электрозащиты: класс II
- Размер изделия: смотри на индивидуальной упаковке

4. Комплектность: светильник настольный, КЛЛ 11Вт 2G7, основание, струбцина, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

5. Правила и условия монтажа: Светильник не требует специального монтажа и устанавливается на рабочую поверхность стола на основание или с помощью струбины.

6. Подключение: подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

7. Пуск и введение в эксплуатацию:

- Аккуратно достаньте светильник, основание и струбцину из заводской упаковки.
- Проверьте надежность установки компактной люминесцентной лампы.
- Установите основание на рабочую поверхность стола или закрепите струбцину на край поверхности стола.
- Вставьте светильник в основание/струбцину.
- Закрутите винт фиксации светильника на основании/струбцине.
- Ослабьте фиксирующие винты регулируемой стойки.
- Отрегулируйте положение стойки светильника и плафона по желанию и затяните фиксирующие винты.
- Подключите сетевой провод к электрической розетке.
- Проверьте работоспособность устройства.

8. Регулирование: не требует специального регулирования.

9. Возможные неисправности и пути устранения:

Основной неисправностью светильника может являться выход из строя компактной люминесцентной лампы. Для её замены произведите следующие действия:

- отключите светильник от сети
- легким усилием руки потяните лампу в противоположную от патрона сторону
- вставьте новую лампу и проверьте работоспособность

Если работоспособность светильника после замены лампы не восстановилась, то обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

10. Ограничения в использовании: Использовать по прямому назначению.

11. Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого провода.
- Не пользуйтесь светильником, если люминесцентная лампа не установлена.
- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой провод обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.



Конструкция:

1. Основание
2. Регулируемая стойка
3. Плафон
4. КЛЛ 11Вт 2G7
5. Выключатель
6. Фиксирующие винты стойки

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

12. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом прохладном месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

13. Срок службы изделия:

Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

14. Правила продажи изделия:

Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

15. Сведения о сертификации:

Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

16. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев со дня выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

17. Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска:
(Date of production)

Дата продажи:
(Date of sale)

(дата, подпись продавца, штамп магазина)

18. Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай {«Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China}

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18

19. Сведения о соответствии требованиям:

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

20. Сведения о маркировке:

Изделие промаркировано единым знаком обращения ЕАС.

